

VDE 0815 и 0816 скрутка пучков

Цветовая маркировка для кабелей J-2Y(ST)Y, A-2YF(L)2Y, A-2Y(L)2Y звёздная четвёрка

Кольцевая маркировка жил



Основные цвета изоляции скрученных 5-ти звёздных четвёрок в одном пучке

- четверка 1 красный
- четверка 2 зелёный
- четверка 3 серый
- четверка 4 жёлтый
- четверка 5 белый

Пучки маркируются красной спиральной лентой.

VDE 0815

Цветовая маркировка для телефонных кабелей J-Y(ST)Y...LG (Пары скручены повивно, счет снаружи – внутрь)

а-жила:
а-жила в 1-ой паре каждого повива красная, во всех других парах а-жила белая

б-жила:
синяя, желтая, зеленая, коричневая, черная по порядку повторяются

Исключение:
В двухпарном кабеле жилы скручены звёздной четвёрочной скруткой

Пучок 1 (пара 1):
а-жила красная
б-жила черная

Пучок 2 (пара 2):
а-жила белая
б-жила желтая

VDE 0815






Цветовая маркировка жил кабелей для промышленной электроники марки JE...
Маркировка:

Жилы пар в пучке маркируются основными цветами, которые повторяются в каждом пучке в той же последовательности:

Основные цвета в парах:
Пара 1 2 3 4
а-жила синяя серая зеленая белая
б-жила красная желтая коричневая черная

Пучки маркируются посредством цветowych колец на изоляции жил и расположением цветowych колец в группах. Группы находятся на расстоянии приблизительно 60 мм друг от друга.

В кабелях с более чем 12 пучков, 13-й и последующие пучки имеют маркировку цветной спиральной лентой.

Пучки	Цвет колец	Группы колец	Спиральная лента
1	розовый		-
2	розовый		-
3	розовый		-
4	розовый		-
5	оранжевый		-
6	оранжевый		-
7	оранжевый		-
8	оранжевый		-
9	фиолетовый		-
10	фиолетовый		-
11	фиолетовый		-
12	фиолетовый		-
13	розовый		голубой
14	розовый		голубой
15	розовый		голубой
16	розовый		голубой
17	оранжевый		красный
18	оранжевый		красный
19	оранжевый		красный
20	оранжевый		красный

